

OTOWA STARTUP® VIET NAM


Thiết bị cắt sét cho đường tín hiệu mã OLA-CLDRJ48, hãng Otowa, cho mạng dữ liệu và các ứng dụng cáp mạng

Thiết bị phổ biến toàn cầu cho cáp mạng công nghiệp, năng lượng cho cáp mạng, (PoE+ theo tiêu chuẩn IEEE tại mức 57V) và các ứng dụng liên quan khác trong việc xây dựng hệ thống cáp mạng tiêu chuẩn D lên đến 100MHz.
Bảo vệ tất cả các cặp bằng ống xả khí. Thanh DIN gắn bộ chuyển đổi với ổ cắm.





Mạng điện cơ bản



Bản vẽ kỹ thuật


- Thiết bị lý tưởng phù hợp cho trang bị thêm, bảo vệ tất cả các mạng
- Sử dụng cho hệ thống cáp theo tiêu chuẩn cấp bảo vệ D lên đến 100MHz
- Năng lượng quá dòng cáp mạng (PoE + theo tiêu chuẩn IEEE 802.3at)
- Cài đặt phù hợp với khái niệm vùng chống sét ở ranh giới từ 0B-2 trở lên

Loại	OLA-CLDRJ48
Cấp bảo vệ	Bảo vệ cấp II D1 C2
Điện áp định mức a.c (Un)	48V
Điện áp làm việc tối đa d.c (Uc)	48V
Điện áp làm việc tối đa a.c (Uc)	34V
Điện áp làm việc tối đa d.c. pair-pair (PoE) (Uc)	57V
Điện áp danh nghĩa (IL)	1A
Dòng xả xung sét D1 (10/350μs) mỗi dây (Iimp)	0.5kA
Dòng xả xung sét C2 (8/20μs) line-line (In)	1.25kA
Dòng xả xung sét C2 (8/20μs) line-PG (In)	2.5kA
Tổng dòng xả xung sét C2 (8/20μs) line-PG (In)	10kA
C2 Tổng dòng xả xung sét (8/20μs) pair-pair (PoE) (In)	2.5kA
Cấp điện áp bảo vệ pair-pair cho In C2 (Up)	≦700V
Cấp bảo vệ điện áp line-PG cho In C2 (Up)	≦700V
Cấp bảo vệ điện áp line-line cho In C2 (PoE) (Up)	≦900V
Cấp bảo vệ điện áp line-line tại 1kV/μs C3(Up)	≦600V
Cấp bảo vệ điện áp line-PG tại 1kV/μs C3(Up)	≦500V
Cấp bảo vệ điện áp pair-pair tại 1kV/μs C3 (PoE) (Up)	≦700V
Tần số cắt (fG)	100MHz
Tổn thất chèn ở 100MHz	≦3dB
Điện dung	≦10pF
Điện dung-PG	≦10pF
Nhiệt độ hoạt động (Tu)	-40℃～+80℃
Vật liệu bảo vệ	Đúc kẽm
Chỉ tiêu bảo vệ	IP 10
Đế gắn vào	Thanh DIN 35mm DIN theo tiêu chuẩn EN 60715
Kế nối (Đầu vào/ đầu ra))	Ổ cắm RJ45 / Ổ cắm RJ45
Ghim/ xỏ chốt	1/2, 3/6, 4/5, 7/8
Tiếp đất thông qua	Thanh DIN 35mm theo tiêu chuẩn EN 60715
Tiêu chuẩn	IEC 61643-21/EN 61643-21/UL 497B


Thiết bị cắt sét cho đường tín hiệu mã OLA-CLDRJ48, hãng Otowa


Kết nối

Security camera system protection



PC/modem protection






NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI

CÔNG TY CỔ PHẦN STARTUP VIỆT NAM
Trụ sở: Số 4, ngõ 110 phố Minh Khai, P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
VPGD: 61A Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy , Hà Nội
Điện thoại: 024.777.87.888
Hotline: 0912.580.389
Email: kimthusetando@gmail.com

Lắp đặt chân đế





[Fixing

Sau khi định vị giá đỡ trên thanh DIN, kéo thanh trượt ra khỏi giá đỡ và đẩy giá đỡ vào thành DIN. Nhả thanh trượt, gắn chân đế cố định vào đường ray

Cố định thanh chắn vào thanh DIN và đẩy vào mặt trượt của đế cố định

Tuyến cáp





Chú ý:
Khớp nối cảm ứng của điện áp nhiễu!
d) Khoảng cách tách biệt với cáp không được bảo vệ phải càng xa càng tốt!

Bảo trì thường xuyên

Trong suốt mùa giông sét hoặc sau khi bị sét đánh, tiến hành bảo trì thiết bị cắt sét như sau:

Các mức đạt tiêu chuẩn đối với thiết bị cắt sét
Thay thế các bộ phận chính của thiết bị cắt sét nếu các thiết bị này hoạt động theo các trường hợp sau:
Thay giá đỡ mới nếu màu sắc hoặc hình dạng biến đổi.
O Kiểm tra bên ngoài
▪Vỏ nhựa biến đổi màu sắc hoặc hình dạng.
O Đo điện trở cách điện
▪ Sau khi tháo bộ phận chính của thiết bị cắt sét khỏi đế cố định, đo điện trở của bộ phận chính.

